

Инструкция по установке устройства защиты SP-1G-POE

Требуемые инструменты

- Инструмент для заделки проводов в IDC разъем.
- Шлицевая отвертка SL 0,5*1,4 (или SL 0,5*1).
- Крестовая отвертка PH2 (желательно с магнитным наконечником).



Так же могут потребоваться

Для крепления корпуса к стене или иной поверхности.

Дюбель 6*40 — 2шт.

Или саморез 3,5*16 — 2 шт.

Перфоратор/шуруповерт/молоток.

Порядок установки

1. Открыть крышку корпуса устройства.
2. Выкрутить винты которые крепят плату устройства внутри корпуса.
3. Изъять плату из корпуса устройства.
4. Закрепить корпус на требуемом месте.
5. Прикрутить плату обратно в корпус.
6. Провести жилы витой пары через герметичные вводы. Подключить жилы кабеля «витая пара» согласно «Схеме подключения устройства защиты».

«Схема подключения устройства защиты».

К входу «IN» на устройстве подключается линия связи.

К входу «OUT» на устройстве подключается (ПК, роутер, камера, Wi-Fi точка).

Жилы витой пары подключаются согласно стандарту EIA/TIA-568B.

- 1 оранжево-белый
- 2 оранжевый
- 3 зелёно-белый
- 4 синий
- 5 сине-белый
- 6 зелёный
- 7 коричнево-белый
- 8 коричневый

Для полной защиты подключенного оборудования на линии связи должно быть установлено 2 устройства защиты с обоих концов линии связи.

7. Подключить кабель заземления к клемме PE в устройстве.
ВНИМАНИЕ! Эксплуатация устройства без подключения к работающему заземлению недопустима.
8. Закрыть крышку. Устройство готово к эксплуатации.

Варианты подключения устройства защиты

Линия связи между домами.

Линия связи между Компьютер — Компьютер.

Линия связи между Роутер — Камера.

Линия связи между Роутер — Wi-Fi точка.

